

## 製品仕様

| 機能        | 詳細                                        |
|-----------|-------------------------------------------|
| 集音範囲      | 10～100m <sup>2</sup>                      |
| 指向特性      | 無指向性                                      |
| 周波数特性     | 20～20kHz                                  |
| 入力感度      | -30dB                                     |
| S/N比      | 70dB(1m/40dB) 40dB(10m/40dB) 1KHz at 1 Pa |
| ダイナミックレンジ | 104dB (1 KHz at Max dB SPL)               |
| インピーダンス   | 600ohm (不平衡)                              |
| 最大入力音圧レベル | 120dB SPL (1 KHz, THD 1%)                 |
| 機能        | ノイズ低減機能、AGC機能                             |
| プリアンプ     | 内蔵                                        |
| 音声出力端子    | RCA (モノラル)                                |
| 電源入力端子    | DCジャック (内径2.1mm, 外径5.5mm・センタープラス)         |
| 電源出力端子    | DCジャック (内径2.1mm, 外径5.5mm・センタープラス)         |
| 電圧/電流     | DC12V/20mA(最大)                            |
| 保護等級      | 屋内用                                       |
| 動作温度      | -25℃～70℃                                  |
| 規格        | CE FCC Rohs                               |
| コード長      | 約30cm (マイク部、端子部は除く)                       |
| 質量        | 約30g                                      |
| 付属品       | ACアダプター (DC12V/1A)                        |

## 本製品のご使用にあたって

- 本製品は屋内専用となります。屋外や直接日光のあたる場所、水や粉塵のかかる場所、湿度が非常に高い場所には設置しないでください。
- 本製品は、商品到着後7日間の初期不良期間のみの保証とさせていただきます。製品がお手元に届きましたら必ず7日以内に動作確認を行い、初期不良などの不具合や破損等が生じていた場合は、すみやかに販売店までお申し出ください。
- 電源は必ず付属のDC12V ACアダプターをご使用いただくか、弊社指定の電源ボックスをご利用ください。誤った電源を接続した場合、故障や破損などの原因となる場合があります。
- 本製品付属ACアダプターの電源を、電源出力端子を利用してDC12V方式の防犯・監視カメラへ供給する場合は、必ずカメラの消費電流を確認してください。

## 外形寸法図 (単位:mm)

